

# Moduł awaryjny D4/a Mt 2h, Nicd 3xc, 3,6v, 2500mah, 2h

Kod ElektriKo: 80552 Kod Intelight: InImdl98867



## Dane techniczne:

- Czas pracy **2h**
- Bateria **3,6V 2500mAh**
- Czas pracy **2h**
- Bateria **3,6V 2500mAh**
- Napięcie zasilania **230V**
- Dopuszczalna minimalna temperatura otoczenia **10°**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **max 50°**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **40**

Zestawy awaryjnego oświetlenia przeznaczone są do montażu w oprawach oświetleniowych wyposażonych w LED-owe źródła światła o mocy do 30W. Przystosowane są do współpracy ze świetłówkami LED zasilanymi ze stałoprądowych zewnętrznych zasilaczy oraz ze świetłówkami LED zasilanymi bezpośrednio z sieci 230VAC. Wykrywają zanik zasilania normalnego tj. 230V/50Hz i wykorzystując energię zgmagazynowaną w akumulatorach, zaczynają generować prąd, niezbędny do zasilania lamp LED-owych. Czas pracy w trybie awaryjnym wynosi 1-3h i jest zależny od mocy świetłówki LED oraz pojemności zastosowanego akumulatora

Klasa szczelności: IP20

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h / 2h / 3h

Temperatura pracy: 10°C ~ 50°C

Typ akumulatora: Ni-Cd HT / Ni-Mh HT

Napięcie zasilania: 230V 50 Hz

Wymiary (wys/szer/dł): 36/42/151 mm

## Tabela zastosowań

| Lp. | Źródło światła | Moc | Trzonek | Typ modułu LED Bateria | Czas pracy w awarii |
|-----|----------------|-----|---------|------------------------|---------------------|
|-----|----------------|-----|---------|------------------------|---------------------|

|    |                                          |     |      |                  |              |    |
|----|------------------------------------------|-----|------|------------------|--------------|----|
| 1  | Polaris<br>PS-1121-Z<br>120cm            | 16W | G13  | DC6815           | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 2  | Polaris PPL-10W10W<br>4GX24-C            |     | E27  | AC6810           | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 3  | Polaris<br>światłówka<br>230VAC 60cm     | 8W  | G13  | DC6818           | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 4  | Illuminotti<br>światłówka<br>230VAC 60cm | 8W  | G13  | DC6818           | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 5  | LAWON VIRI<br>BRIGHT<br>65-08EEU         | 8W  | E27  | DC6810<br>DC1515 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 6  | ECOLIGHTING -<br>24SMD                   |     | GU10 | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 7  | LAWON INQ -<br>24SMD                     |     | GU10 | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 8  | LAWON<br>LED-POL 5W                      | 5W  | GU10 | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 9  | LAWON<br>ECOLIGHTING<br>60SMD            | -   | GU10 | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 10 | LAWON24SMD -<br>ciepły<br>LIGHTECH ECO   |     | GU10 | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 11 | LAWON 80 SMD-<br>ciepły KOBİ             |     | GU10 | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 12 | LAWON 80SMD -<br>zimny                   |     | GU10 | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h |

## ECOLIGHTING

|    |                                               |      |          |                   |              |    |
|----|-----------------------------------------------|------|----------|-------------------|--------------|----|
| 13 | POLARIS<br>PSP-B04E27-C                       | 4,8W | E27      | AC6810            | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 14 | POLARIS<br>PL-10W-50SMD                       | 10W  | E27      | AC6810            | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 15 | POLARIS<br>PLAFONIERA<br>TECHNICZNA           | 20W  | ceramika | DC1515            | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 16 | Plafoniera<br>Round LED                       | 10W  | -        | 48V DC6818        | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 17 | Pasek LED 5m -<br>8mm 12VDC                   |      | -        | 12V DC6818        | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 18 | Greenlux LED90 18W<br>FENIX-S White<br>18W CW |      | -        | 48V DC6818        | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 19 | High Power LED 9W<br>lamp                     |      | -        | 48V DC6818        | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 20 | High Power LED 18W<br>lamp                    |      | -        | 48V DC6818        | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 21 | Philips Master<br>LEDtube                     | 19W  | G13      | DC6818            | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 22 | Lumax SMD<br>LED daylight<br>tube             | 18W  | G13      | DC1515            | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 23 | ZARCOLED<br>LAMP TUBE<br>E-T8-600mm           | 8W   | G13      | DC1515            | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 24 | SYLVANIA<br>ToLED                             | 18W  | G13      | DC1515,<br>DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |

|    |                                         |     |   |            |              |    |
|----|-----------------------------------------|-----|---|------------|--------------|----|
| 25 | Downlight<br>SHERIF LED<br>3450lm 830WH | 35W | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
|----|-----------------------------------------|-----|---|------------|--------------|----|